



# CT5703 电缆故障定点仪 技术规范

杭州高电科技有限公司  
二〇二一年三月

电缆故障定点仪配备了一流的集成电路和放大器。在声音通道上的过滤装置最大限度地去掉干扰噪音，同时增强电弧产生的声音。液晶显示屏可同时显示声音脉冲和磁脉冲以及故障点距探头测试点的距离。



### 一、技术参数

- 1、显示距离：最大 22.6 米，最小距离 0.1 米；
- 2、电源电压：9V；
- 3、功耗：0.6W；
- 4、数显误差： $\leq 5\%$ ，定点误差：0.1 米；
- 5、使用温度： $-10—45^{\circ}\text{C}$ ；
- 6、外形尺寸：定位仪：180\*80\*70；探头： $\Phi 85*90$ ；
- 7、重量：1.5Kg（含探头）；